

PLANTA ELÉCTRICA YDDC110S3

YORKING



CONTROLADOR

SmartGen 4020N

GENERADOR

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Frecuencia nominal | 60 Hz |
| Potencia nominal - Prime | 100 Kva - 80 Kw |
| Potencia máxima - Stand By | 110 Kva - 88 Kw |
| Modo de regulación | AVR |
| Grado de protección IP | 2 3. |

SALIDA DE CORRIENTE

| | |
|---------------------|------------|
| Configuración | Trifásica |
| Voltaje | 127 - 220V |
| Salida de corriente | 262,4 Amp |

MOTOR

| | | |
|-------------------------------|----------------------|----|
| Modelo | 6BT5,9-G2 | |
| Marca | CUMMINS | |
| Capacidad del tanque | 348L | |
| Velocidad de rotación | 1.800 RPM | |
| Combustible | Diesel | |
| Sistema de refrigeración | Líquido Refrigerante | |
| Sistema de arranque | Eléctrico | |
| Tipo de aceite | 15W40 | |
| Consumo de combustible aprox. | Litro/Hora | 20 |

DIMENSIONES

| | |
|-------|----------|
| Alto | 1,64 Mts |
| Largo | 2,90 Mts |
| Ancho | 1,14 Mts |
| Peso | 1.705 Kg |

ACCESORIOS

- Batería y cables
- Conexión por borne del barraje
- Kit de herramientas básico
- Cabina original de fábrica
- Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento.

NO INCLUYE

- Cargador de batería
- Mano de obra e instalación
- Transferencia automática
- Conexiones de sistema de escape
- Entrega en el sitio

APLICACIÓN

Este equipo está diseñado para funcionamiento continuo.

Garantía: 1.000 horas de uso y/o 12 meses, lo que primero ocurra.

Las medidas (LARGO-ANCHO-ALTO-PESO) son aproximadas y pueden variar - Las fotografías son ilustrativas.

Innovación y tecnología en soluciones de energía