

# GENERADOR ELÉCTRICO AG10000E



## GENERADOR

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Potencia Máxima      | 9,0 Kw                           |
| Potencia Continua    | 8,5 Kw                           |
| Voltaje              | 110V / 220V                      |
| Fases                | 1                                |
| Corriente            | 38,6 Amp                         |
| Frecuencia           | 60 Hz                            |
| Regulación           | AVR                              |
| Tomas de Conexión AC | 3 tomas a 110 V<br>1 toma a 220V |

## MOTOR

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Potencia                               | 10,5 Kw                      |
| Tipo de Combustible                    | Gasolina                     |
| Deposito de Combustible                | 30 Lt                        |
| Consumo de combustible al 50% de carga | 3,5 Lt/h                     |
| Refrigeración                          | Aire                         |
| Tpo de aceite                          | 20W50                        |
| Tipo de arranque                       | Retráctil manual y eléctrico |

## DIMENSIONES

|       |         |
|-------|---------|
| Alto  | 58,0 cm |
| Largo | 71,5 cm |
| Ancho | 57,0 cm |
| Peso  | 108 Kg  |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

- Nivel de ruido @7m: 81 dB
- Protecciones:
  - Sistema de alarma por baja presión de aceite.
  - Sobrecarga
- Manufactura: Licencia Advance
- Certificaciones: RETIE

## ACCESORIOS

## APLICACIÓN

Este equipo está diseñado para trabajo exclusivo de emergencia, no se recomienda para trabajo continuo.

\*Garantía: 500 horas de uso y/o 12 meses, lo que primero ocurra.

\*Las medidas (LARGO-ANCHO-ALTO-PESO) son aproximadas y pueden variar.

\*Las fotografías son ilustrativas.