

# GENERADOR ELÉCTRICO AG6000E



## GENERADOR

Potencia Máxima	6,0 Kw
Potencia Continua	5,6 Kw
Voltaje	110V / 220V
Fases	1
Corriente	25 Amp
Frecuencia	60 Hz
Regulación	AVR
Tomas de Conexión AC	3 tomas a 110 V 1 toma a 220V

## MOTOR

Potencia	7,8 Kw
Tipo de Combustible	Gasolina
Deposito de Combustible	25 Lt
Consumo de combustible al 50% de carga	2,08 Lt/h
Refrigeración	Aire
Tpo de aceite	20W50
Tipo de arranque	Retráctil, manual y eléctrico

## DIMENSIONES

Alto	54,5 cm
Largo	71,5 cm
Ancho	54,0 cm
Peso	93 Kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

- Nivel de ruido @7m: 74 dB
- Protecciones:
  - Sistema de alarma por baja presión de aceite.
  - Sobrecarga
- Manufactura: Licencia Advance
- Certificaciones: RETIE

## ACCESORIOS

## APLICACIÓN

Este equipo está diseñado para trabajo exclusivo de emergencia, no se recomienda para trabajo continuo.

\*Garantía: 500 horas de uso y/o 12 meses, lo que primero ocurra.

\*Las medidas (LARGO-ANCHO-ALTO-PESO) son aproximadas y pueden variar.

\*Las fotografías son ilustrativas.